

# Balanza Kern PCB 6000-1, Balanza Electrónica, 6000g, 0,1 g., 150 x 170mm, conteo de piezas, RS232, 2kg, +35°C, +5°C

- Código RS700-7115
- Fabricante **Kern**
- N° ref. fabric. PCB 6000-1



Principio del formulario  
Final del formulario



La imagen representada puede no ser la del producto

## Datos del Producto

### Balanzas serie PCB 200

Plato de peso de acero inoxidable

Display LCD retroiluminado con dígitos de 15 mm de altura

Unidades de pesaje: g, oz, ozt, lb, ct, tH, tL, gn, dwt, mo, tol

Unidades de pesaje: todos tienen kg excepto 700-7106

Programa de ajuste: para un ajuste rápido de la precisión de la balanza (peso de ajuste externo necesario)

Recuento de piezas: cantidades de referencia seleccionables hasta 50 piezas

Peso total neto: peso tara y peso de los componentes memorizados en 2 almacenes independientes

Función de TARA previa para resta del peso de un contenedor conocido

Determinación de porcentaje: muestra la desviación con respecto al peso de referencia (100%) en % en lugar de gramos

Interfaz de datos RS-232

Alimentación de red o batería (requiere 1 batería PP3)

Desconexión automática después de 3 minutos sin cambio de carga (en funcionamiento con batería)  
Tamaño y peso: 163 mm x 245 mm x 79 mm; 1,3 kg

<b>Descripción</b>	<b>Peso de pieza mínimo en recuento (g)</b>	<b>Peso de ajuste recomendado</b>
PCB 200-2	0,02	200 g
PCB 1000-1	0,2	1 kg
PCB 1000-2	0,02	1 kg
PCB 2000-1	0,2	2 kg
PCB 3500-2	0,02	3 kg
PCB 6000-0	2	5 kg
PCB 6000-1	0,2	5 kg

**Suministrado con**

cubierta protectora, instrucciones y adaptador de red.